Simply television

MX81

Digitaler Kabel Receiver mit CI-Schnittstelle

Digitale Kabel Receiver

1080i UPSCALING

High Definition Multimedia Interface HDMI

COMMON INTERFACE

SAVE ENERGY +

4000 Kanäle / Channels

EPG

THE BLACK-FOREST HIGHTECH-COMPANY

Modell (Model)	MX 81
Art.-Nr. (Order-No.)	24-01-01-0101
Beschreibung (Description)	DVB-C CI Receiver
Empfang (Reception)	50,5 - 858MHz (Band I, III, IV, V)
Anzeige (Display)	4-stelliges LED/4-digit
Common Interface	1
Anzahl Kanäle (Channels) TV/Radio	4000
Favoritenliste (Favorite list)	✓
Kanalsortierung (Channel sorting)	FTA / Alpha / Num.
Bandbreite (Bandwidth)	7/8 MHz
Teletext	TV / STB
EPG - Elektronischer Programmführer (Electronic Program Guide)	✓
Software Upgrade	RS232
Sendersuchlauf (Searchmodes)	Auto / manueller Suchlauf
Kindersicherung (Parental Control)	✓
Sleeptimer/Event-Timer	✓ / 10
Videoauflösung (Video resolution)	720x576p / 1280 x 720p / 1920 x 1080i upscaler
Digitale Video-Ausgänge (Digital Video Outputs)	1x HDMI
Analoge Video-Ausgänge (Analog Video Outputs)	2x Scart
Digitale Audio-Ausgänge (Digital Audio Outputs) AC3	optisch (optical)
Analoge Audio-Ausgänge (Analog Audio Outputs)	Cinch L / R
Kurzschluss- und Überlasterkennung (Short detection)	✓
Modualation QAM	16 / 32 / 64 / 128 / 256
Eingangsimpendanz (Input impendance)	75 Ω
Menüsprachen (OSD Languages)	Deutsch, Englisch, Italienisch... (German, English, Italian...)
Zubehör (Accessories)	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (Remote control, Batteries, instruction manual)
Gewicht (Weight)	0,5 kg
Abmessungen (B x H x T) (Dimensions (W x H x D)	325 x 55 x 140 mm

MX 81

Digitaler Kabel Receiver für den Empfang aller freien und verschlüsselten TV- und Radio-Programme.
Verbunden mit einem Flachbildschirm liefert das Gerät Bild und Ton in bester Qualität. Dabei ist der MX 81 ein sparsames und umweltfreundliches Produkt, welches den neuesten Bestimmungen zum Stromverbrauch entspricht.

Der MX 81 ist ausgestattet mit:
CI-Schnittstelle, Upscaling-Funktion auf 720p/1080i und vielem mehr.